



Príručka Flowermate Wix



Wix je vybavený borosilikátovou žhaviacou komorou, ktorá poskytuje hladké šluky s mimoriadne chrumkavou chuťou. Súčasťou je čierny keramický náustok, ktorý umožňuje jednoduché a pohodlné šlukovanie.

PREDSTAVENIE ODPAROVAČA OLEJA WIX

Flowermate WIX je jedným z pôvodných perových odparovačov využívajúcich koncentrát/vosk/extrakciu. Je to elegantné a kompaktné vaporizačné pero s čisto keramikou výhrevnou špirálou a má tri prednastavené teploty - vysokú, strednú a nízku. Celé zariadenie je vyrobené z vysokokvalitných materiálov a dodáva sa s výrazným čiernym keramickým náustkom a borosilikátovou ohrievacou komorou. WIX podporuje nabíjanie typu C, 350mAh batériu a 10-sekundové predžhavenie, ktoré vám umožní vychutnať si rýchly dabing kedykoľvek a kdekoľvek.



10 seconds Pre-heating



Pure Ceramic Heating
Coil



350mAh battery




Type-C charging



Zirconia Mouthpiece






10 SEKÚND PREDHRIEVANIA

Režim predhrievania napája koncentračné pero WIX a uisťuje sa, že zariadenie je pripravené na prevádzku, aby ste ho mohli začať používať.

ZIRKÓNOVÝ NÁUSTOK

WIX je vybavený zirkónovým náustkom, ktorý ponúka čistú arómu a jemnú chuť, vďaka čomu je 20x odolnejší ako iné materiály.



NABÍJANIE TYPU C

WIX využíva USB TYPE-C, ktoré dokáže prenášať spoľahlivé napájanie a vyššiu prenosovú rýchlosť, čím poskytuje stabilnejší výkon a bezpečné nabíjanie.

- 1 - Náustok zo zirkonu
- 2 - **Vymeniteľný rozprašovač**
- 3 - Vzduchový otvor
- 4 - **Tlačidlo Domov + LED svetlo**
- 5 - Port typu C
- 6 - batéria so závitom 510



ČO JE SÚČASŤOU BALENIA:



Špecifikácia

Size 14.3mm*13.8mm*122.5mm

Kapacita 350mAh

Pohotovostný režim Spotreba energie <15μA

Rozsah zaťaženia: 0.5-0.8 Ω

Zapnutie/vypnutie V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo na vypnutie 5-krát v priebehu 2S a modro-zeleno-červený koník raz zabliká, aby vyzval na vypnutie.

Prepínanie a výstup z kohútika V pohotovostnom stave (zapnutie) stlačte tlačidlo 3-krát nepretržite po dobu 1,5 s, aby ste prepli prevodovku, pričom zakaždým môžete prevodovku prepnúť len raz, modro-zeleno-červeno-modro...

Prvá - modrá: 3,3 V; Druhá-zelená :3,6 V; Tretia-červená: 3.8V

Pracovný režim (prenášanie/kurovanie) Detekcia záťaže (či je zapnutá alebo vypnutá): aktuálne svetlo prevodovky záťaže raz zasvieti (trvanie: 300 ms). Zapnuté (pohotovostný režim), stlačte tlačidlo neuvoľniť, stlačte aktuálny výstupný prevodový stupeň napätia (na displeji bude dlhšie svietiť príslušná farba svetla), uvoľnením tlačidla okamžite ukončíte prácu.

Timeout Timeout : maximálny pracovný čas je 15 s a kontrolka aktuálneho stavu timeoutu bliká 3-krát rýchlo.

Ochrana proti nízkej spotrebe Napätie batérie bez zaťaženia je nižšie ako 3,2 V (napätie batérie pri zaťažení je nižšie ako 2,8 V). Po stlačení tlačidla nebude fungovať a červená kontrolka 5-krát zabliká.

Ochrana proti skratu V prípade skratu vykurovacieho vodiča alebo nízkej hodnoty odporu (< 0,6Ω by mala byť chránená) sa MOS automaticky vypne, aby zastavil výstup a zabránil spáleniu dosky s plošnými spojmi.

Nabíjanie 1 .Nabíjací port typu C.

2. Vstup 5V/500mA/1A/2A, prúd 4,2±1%V 450-500mA na konci batérie.

3. Pri nabíjaní môžete fajčiť výstup, prioritne zobrazí svetlo pracovného zariadenia, nefajčíte zobrazenie indikácie nabíjania.

Doba scintilácie 250/250 ms

Výstupné rozhranie 510 Vlákno



EST. 2016

CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop
s konopnými produktmi pre zdravie

www.canatura.com/sk

Autorské práva vyhradené